ZONE ESTERNE
LOCALE ENTE FORNITORE
LOCALE MISURE
LOCALE UTENTE
Q_MT/CONS
In=1.250A
TA
100-200A TA
50A TA
Q_SA/CONS
UPS01/CONS - Pn= 5kVA (1h)
RETE MT Vn=20kV
MT
POLO TECNOLOGICO
Q_MT/PT
Vn=20kV
DDR
DDI
DDG
G
C2
50-51
50N-51N
V> V<
f> f<
Vo>
PI
TR01/PT - Sn=1600kVA
TR02/PT - Sn=1600kVA
TR03/PT - Sn=800kVA
BLINDO 4x2500A
BLINDO 4x630A
GE01/PT - Pn=1000kVA
E
G
IG/GE01/PT
Serbatoio 10.000L
Q_VVF-P/PT
RETE PRIVILEGIATA SEZIONE SE
SERVIZI ESSENZIALI DI SICUREZZA ANTINC. (t ≤ 15s) SEZIONE (SE)
Q_GBT/PT
RETE PRIVILEGIATA(P)
RETE NORMALE (N)
M
GF
RIF01/PT
Q_VVF-N/PT
SERVIZI ESSENZIALI DI SICUREZZA ANTINC. SEZIONE (NS)
COG01/PT
Cavo RG7H1R 3x1x70 mm2
Cavo RG7H1R 1x1x70 mm2
TV
UTF
COGENERATORE 1
Pn=500 kW
Sn=... kVA
cosphi=...
V=... kV - 50 Hz
Q_GE/PT
Q_SA-CAB/PT
Q_GCAI/PT
IG
SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA
INTERRUTTORE MANUALE BY-PASS
UPS01/PT - Pn= 20kVA (10 min)
Q_GLS/PT
SEZIONE LUCI SICUREZZA
CPSS01/PT - Pn= 10kVA (2h)
CABINA ELETTRICA MT/BT C1/C2
Q_MT/C1
Q_MT/C2
In=1250A
TR01/C1 - Sn=1600kVA
TR02/C1 - Sn=1600kVA
NOTE: Le apparecchiature e le connessioni della cabina elettrica C2 sono da considerarsi del tutto ananloghe a quanto indicato per la cabina elettrica C1
GE01 - Pn=1700kVA
IG/GE01
Q_VVF
Q_GBT
NC
RETE NORMALE (N)
RIF01/C1
Q_VVF-N
Q_FV/C1
450 kWp
Q_GE/C1
Q_SA-CAB
UPS-CA - Pn=200kVA (10min)
CPSS-CA - Pn=80kVA (2h)
CPSS-CAM - Pn=80kVA (1h)
Q_GCA-0
Q_GCA-1
Q_GCA-2
Q_GLS-0
Q_GLS-1
Q_GLS-2
Q_GCAM-0
Q_GCAM-1
Q_GCAM-2
1 .... n
Dorsali in cavo per i quadro di ziano/zona

LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

Simbolo grafico	Descrizione simbolo
	Trasformatore MT/BT
E G	Gruppo elettrogeno
	Gruppo di continuità assoluta/soccorritore
	Centralina di rifasamento fisso trasformatore
	Centralina di rifasamento automatico
UTENZA	Utenza elettrica fissa
	Scaricatore di sovratensione
	Serbatoio di deposito gasolio, completo di soletta e tiranti di ancoraggio reggispinta idrostatica
—··—··—	Conduttura principale rete Media Tensione
———	Conduttura principale rete Normale
– – – –	Conduttura principale rete Privilegiata
—·—·—	Conduttura principale rete Continuità Assoluta
- - - - -	Conduttura principale rete Continuità Assoluta Medicale
—··—··—	Conduttura principale rete Illuminazione di Sicurezza e Servizi di Sicurezza
—·—·—	Conduttura principale rete Servizi Essenziali antincendio

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI - "ASL BA"

ASLBA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CLINICO GESTIONALE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI - FASANO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

☐ INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

☐ ARCHITETTURA Co-progettazione

M. STRADA N. 1119

☐ SICUREZZA

STEAM

☐ IMPATTO AMBIENTALE

☑ IMPIANTI

M. STRADA N. 1119

☐ STRUTTURE E GEOTECNICA

PINE ARQ
C/Mare de Déu de la Salut, 40. 08024 Barcelona
Te. (+34)932 106 819 - Tel. (+34) 932 106 825
Fax (+34) 932 100 214 - Web.www.pinearq.com

☐ ARCHITETTURA

MAURO SAITO ARCHITETTO
Via Cardinale Marcello Mimmi, 32
70124 BARI
Tel. 0039.080.5093952
e-mail: saitoba@maurosaito.it

☐ URBANISTICA E ARCHITETTURA Co-progettazione

Dott. geol. Salvatore Valletta
Viale della Repubblica, 92
70125 BARI
Tel. 0039.080.5566989
e-mail: valletta@libero.it

GEOLOGIA ☐

COMMITTENTE

Azienda Sanitaria Locale Bari
Sede legale: Lungomare Starita 6
70123 Bari (BA)
C.F. e P.Iva: 06534340721
www.sanitaria.puglia.it

DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Montanaro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Sansolini

OSPEDALE DI MONOPOLI - FASANO

Fase:
PROGETTO PRELIMINARE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD - EST BARESE

Descrizione elaborato:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

SCHEMA UNIFILARE
RETE MT-BT

Scala:	Data:	Nome elaborato:
-	OTTOBRE 2015	E-004

Nome file:
T340PRgE0004-00_MT-sf.dwg

Aggiornamenti:

Rev.	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato
00	10/2015	Prima Emissione	T.Braga	M.Montemezzo	A. Luperto

Nome file: T340PRgE0004-00_MT-sf.dwg

✓=Elaborato di competenza del progettista indicato